



## Touch-Funkbesprechungsplatz



### Produktbeschreibung

Der SEB Touch-Funkbesprechungsplatz bietet die komfortable Möglichkeit, die Funktionen eines Funkbesprechungsplatzes, eines Telefons und/oder der Haustechnik von einem Gerät aus zu bedienen. Die Hör- und Sprechwege, sowie die Schalt-Ein- und Ausgänge können so bequem und übersichtlich verwaltet werden.

Das horizontal schwenkbare, kontrastreiche, Multi-Touch fähige 10.1" Display zeigt die jeweiligen Funktionen strukturiert und übersichtlich an. Über zusätzliche, beleuchtete Sensortasten lässt sich zwischen den verschiedenen Bedienoberflächen problemlos hin und her wechseln. Zwei beleuchtete Slider mit Fingermulden ermöglichen die schnelle und einfache Bedienung der Lautstärken von Betriebslautsprecher und Mithörlautsprecher.

Die Besprechung des SEB Touch-Funkbesprechungsplatzes erfolgt wahlweise über das integrierte Mikrofon, einen Handapparat, ein kabelgebundenes Headset oder das drahtlose Headset-System SEB DECT mit Fernbedienungsmöglichkeiten.

SDS-Nachrichten und Parametrierungen können bequem über eine Bildschirmtastatur eingegeben werden.

Die SEB VoIP-Fire-Schnittstelle ermöglicht eine produktübergreifende Kommunikation und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten der SEB VoIP-Fire Produkte.

Dies bietet eine einheitliche Bedienung und Besprechung von verschiedensten Kommunikationseinrichtungen wie z.B. Telefone, Funkgeräte oder Tür- und Zellensprechstellen.

Zusätzlich ist es möglich, eine Verbindung zu anderen Funkbesprechungsplätzen (einzeln oder als Sammelruf) über „Platz-Ruf“ aufzubauen. Über „Notruf“ kann eine interne Notruf-Funktion genutzt werden, um im Notfall schnell und unkompliziert alle angeschlossenen Funkbesprechungsplätze sowie einen (konfigurierten) Funkteilnehmerkreis zu erreichen.

Der SEB Touch-Funkbesprechungsplatz bietet externe Anschlussmöglichkeiten für:

- Handapparat
- Headset kabelgebunden (mono oder stereo)
- drahtlos Headset-System SEB DECT
- Notruftaste
- Externe Lautsprecher (Betrieb, Mithören)
- Externes Mikrofon
- Externe Sprechstaste
- Fußtaste
- Externe Tastenfeld mit programmierbaren Tasten
- 1 x USB-Zubehöranschluss
- 2 x LAN zur Anbindung an unterschiedliche Netze (bspw. VoIP-Fire- und Telefon-Netz) oder redundante Anbindung
- 1 x lokales Endgerät bspw. analoges Funkgerät, Telefon oder Notrufabfrageplatz über entsprechendes Interface

### Hauptfunktionsbereiche



**Telefon:**  
Bis zu 2 SIP-Clients und ein extern angeschlossenes Endgerät mit Funktionen wie Gesprächsannahme, Telefonbuch, Kurzwahlen, etc.



**Funktechnik:**  
Einheitliche Bedienung und Besprechung von verschiedenen Funkgeräten



**Haustechnik:**  
Ansteuerung von bspw. Toren, Türen, Schranken, Alarmer, Licht, etc. mit vielfältigen Funktionen



**Extras:**  
Für Programmiererweiterungen und Sonderfunktionen

[Weiter auf der Rückseite](#)



## Touch-Funkbesprechungsplatz

### Technische Daten

Touch-FuBe	
Maße (B/H/T)	283 mm / 280 mm / 162 mm Höhe zugeklappt: 74 mm
Display	10.1", Multi-Touch
Material / Farbe	Aluminium, natureloxiert
Gewicht	ca. 3,5 kg
Spannungsversorgung	12 V DC (10 - 14,5 V; 3 A)
Leistungsaufnahme	12 W
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis +60 °C
Luftfeuchtigkeit	Relative Feuchte: 5 % bis 95 %, nicht kondensierend
Schutzart	IP31
Lieferumfang	1 x Tischnetzteil 1 x Reinigungstuch 1 x Anschlussstecker für Lautsprecher 1 x Anschlussstecker für Mikrofon 1 x Anschlussstecker für Stereo-Headset